

RECEPTOR RF BASIC-2B 12-24V

**Referencia:** 5250

Receptor autónomo alimentado a 12/24Vac/dc, permite la gestión de hasta 500 códigos de mandos RF 868Mhz.

Un canal (pulsador del emisor) puede accionar uno u otro relé o los dos relés simultáneamente....

DESCRIPCIÓN

Receptor autónomo alimentado a 12/24Vac/dc, permite la gestión de hasta 500 códigos de mandos RF 868Mhz.

Un canal (pulsador del emisor) puede accionar uno u otro relé o los dos relés simultáneamente.

Permitiendo la apertura remota de puertas peatonales y vehiculares mediante mando a distancia de hasta 100mts. Permite tanto programación manual como vía radio.

El receptor incluye dos relés de serie uno configurado en monoestable y el otro permite la configuración de monoestable=impulsional o biestable mediante un jumper (imp/bies) en el propio receptor.

Monoestable=Impulsional se activa el relé durante 2 sg por cada pulsación del emisor.

Biestable. Se activa el relé y se desactiva por cada pulsación del emisor.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BASIC-2B

Frecuencia: 868,35MHz

Codificación: Código cambiante de alta seguridad

Memoria: 500 códigos

Número de relés: 2 relés

Alimentación: 12/24Vac/dc $\pm 10\%$

Contactos relé: 1A

Consumo reposo / funcionamiento: 60mA / 90mA

Temperatura funcionamiento: -20°C a +85°C

Estanqueidad: IP54 (con prensaestopas IP65)

Dimensiones: 63x74x25mm



Dimensiones caja: 82x190x40mm

Peso: 0,201 kg

Medidas del producto embalado: 4,5x8,4x18,5 cm

EAN 13: 8424299052502